

NOTSTRØM XT

INSTRUCCIONES DE USO

notstrøm XT: su nueva batería para exteriores

ES

Gracias por haber escogido notstrøm. Por fin podrá cargar sus dispositivos en cualquier sitio, ya sea sobre la bicicleta, en el bote o en la playa. Con 10.000 mAh, notstrøm le ofrece la potencia suficiente para olvidarse de los enchufes durante algunos días, y se convertirá en el acompañante ideal para sus próximas aventuras en el exterior gracias a su resistencia a la intemperie.

Tenga en cuenta lo siguiente: para que su notstrøm también sea impermeable, es necesario que las cubiertas del puerto micro USB y del puerto de carga estén siempre bien cerradas con las tapas de protección. Fije bien el cable de carga con la tuerca para evitar que entre agua en el puerto de carga en caso de lluvia. No guarde el dispositivo en un entorno polvoriento o húmedo. El desgaste o posibles daños pueden reducir con el tiempo las propiedades antipolvo y humedad de su notstrøm. No sumerja el notstrøm en agua salada ni nade con él, no lo exponga a productos químicos líquidos ni lo guarde en un lugar húmedo o expuesto a temperaturas extremas. Si entra agua en el puerto micro USB o en el puerto de carga, séquelos con un paño seco. No es posible garantizar la impermeabilidad del puerto micro USB ni del puerto de carga en todas las condiciones ambientales.

La garantía no cubre los daños o defectos causados por un mal uso o una utilización inadecuada del aparato. Si tiene dudas sobre la utilización de su dispositivo, diríjase al servicio de atención al cliente.

Lea las instrucciones de uso atentamente y observe las indicaciones proporcionadas para poder disfrutar de su reserva notstrøm móvil durante el mayor tiempo posible.

Datos técnicos:

6.800 mAh/24.5 Wh

Entrada 5 V/1.5 A

Salida 5 V/2.1 A

Volumen de suministro:

Batería para exteriores notstrøm/ Cable de carga Y impermeable

Cable de carga micro USB / Soporte para bicicleta

2 bandas de fijación de velcro

1 Aprire il tappo

Desenrosque la tapa de protección posterior.



Advertencia:

vuelva a enroscar la tapa de protección una vez finalizada la carga. Solo de este modo es posible evitar daños (irreversibles) en los elementos electrónicos causados por el agua, la humedad o partículas de suciedad.

2 Conecte el cable de carga

Conecte el cable micro USB suministrado a la entrada. Ya puede cargar su notstrøm en cualquier interfaz USB (PC/MAC, adaptador de red USB*, coche, panel solar).

*El adaptador de red USB no está incluido en el volumen de suministro.


Aviso:

no olvide volver a enroscar la tapa de protección una vez finalizada la carga.



3 Indicador LED

Durante el proceso de carga, los LED parpadean y muestran el estado de carga actual. El notstrøm estará cargado cuando todos los LED dejen de parpadear.



☆ LED parpadea
● LED constante

Aviso:

si lo desea, puede apagar o encender los LED durante el proceso de carga pulsando un botón (vea **Modo de camuflaje**).

1 Fijar el enchufe

Retire la tapa de protección del puerto de carga del notstrøm y conecte el enchufe impermeable del cable de carga.



Advertencia:

preste atención y fije bien la tuerca de unión. Solo así podrá crear una unión impermeable con el notstrøm.

2 Escoger conexión

Conexión micro-USB

Conecte la conexión micro USB del cable en Y con el dispositivo que quiera cargar (por ej. todos los teléfonos inteligentes Android y Windows).



Acoplamiento USB

Collegare il cavo USB già disponibile al connettore USB del cavo a Y (ad esempio iPhone/iPad, dispositivi con collegamento mini USB).

Nota

Attenzione, affinché inizi il procedimento di carica, notstrøm deve essere acceso.

3 Encender el nostrøm

Pulse el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el notstrøm. El indicador LED se activará y el aparato conectado empezará a cargarse.



Encendido / apagado

Atención:

si pulsa brevemente el botón de encendido/apagado, solo activará el indicador LED, pero **no** encenderá el notstrøm (vea **Modo de camuflaje**).

Cómo apagar el NS

Para **encender** el notstrøm:

mantenga pulsado el botón de encendido/apagado 2 segundos - o-

extraiga el cable del notstrøm.

En este caso, el notstrøm se apaga de forma automática transcurridos 10 segundos.

Aviso:

Encendido y con el cable de carga conectado, el notstrøm se encuentra en **>modo de espera.**

En cuando conecte un dispositivo comenzará a cargarlo.

Si no está seguro de haber apagado el notstrøm, le recomendamos extraer el cable de carga.

Cargar un iPad o iPhone

Conecte el dispositivo Apple con la pieza de acoplamiento USB del cable en Y y encienda el notstrøm.

Le recomendamos utilizar el cable original de Apple para cargar su iPad, iPod o iPhone.




Aviso:

si prefiere utilizar un cable completamente impermeable entre el notstrøm y su iPhone, puede configurar uno con nuestro enchufe impermeable y un cable Lightning de 30 clavijas de Apple.

Comprobar la capacidad

ES

Pulse el botón de encendido/apagado para consultar el estado de carga.



○ LED apagado
☆ LED parpadea
● LED constante

Si solo parpadea un LED, significa que el notstrøm tiene menos del 10 % de su capacidad y que tiene que cargarlo.

Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo para volver a apagar el indicador LED

Aviso:

puede consultar el estado de carga cuando lo desee, independientemente de si el notstrøm está encendido o apagado.

Modo camuflaje (furtivo)

Puede quitar el indicador LED siempre que lo desee.

El indicador LED se apaga de forma automática cuando se está cargando el notstrøm o se ha conectado un dispositivo para cargarlo.

No obstante, es posible que haya situaciones en las que prefiera ocultar la iluminación del LED.

Si quiere apagar los LED, pulse una vez brevemente el botón de encendido/apagado. Los LED se apagan sin que ello afecte a la función de carga del notstrøm.

Aviso:

vuelva a encender el indicador LED pulsando de nuevo el botón de encendido/apagado.

Modo en espera

Si el cable está enchufado y lo enciende, el notstrøm pasará automáticamente al modo listo para su uso activo (en espera).

Si conecta ahora un aparato para cargarlo, este recibirá energía de manera continua. El notstrøm no se apaga automáticamente una vez finalizada la carga del aparato conectado.

El modo en espera permite una manipulación cómoda del ØM3 sobre la bicicleta y garantiza al mismo tiempo un suministro de energía largo y duradero para los equipos de vigilancia en exteriores como rastreadores GPS, sensores de movimiento USB, cámaras para usos en entornos naturales, etc.

Aviso:

si desea finalizar el modo listo para su uso, apague el notstrøm o desenchufe el cable conectado.

Resistencia a las inclemencias

ES

notstrøm solo está protegido contra la lluvia, la nieve, el polvo y el barro cuando ambas tapas de protección están colocadas.



o el cable de conexión está fijado con la tuerca



Advertencia:

Connexión enchufable

pueden producirse problemas en el funcionamiento o cortocircuitos si entra agua o cuerpos extraños (arena, polvo, suciedad) en el aparato.

Por ello, limpie la conexión enchufable y la tapa de protección después de cada uso. Preste atención a que el enchufe y la tapa de protección estén siempre secos y limpios cuando conecte el cable al notstrøm o coloque la tapa.

1 Montar el soporte

La mayoría de bicicletas dispone de dos agujeros en la barra inferior para el soporte para botellas. Ahí es donde puede montar el soporte del notstrøm: suelte los tornillos, instale el soporte y vuelva a fijar los tornillos.



Aviso:

si ya ha montado un soporte para botellas, puede instalar el soporte para el notstrøm de forma adicional.

2 Colocar el notstrøm

Enganche el notstrøm en el soporte y fíjelo con la banda de cierre adhesiva.



Advertencia:

asegure **siempre** el notstrøm con el cierre adhesivo.
No utilice la bicicleta sin fijarlo: podría caerse durante el trayecto.

3 Listo



Indicaciones de seguridad

- + No deje el notstrøm durante periodos largos en lugares donde las temperaturas puedan subir por encima de los 60° C (por ej. sobre el cuadro de mandos de un coche) ya que podrían producirse daños irreversibles en las células.
- + No cargue el notstrøm con temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C.
- + Si no va a utilizar su notstrøm durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco. La temperatura de almacenamiento debe estar entre -10 ° y 25 ° C.
- + El estado óptimo de carga durante el almacenamiento es del 40 % de su capacidad. Compruebe el estado de carga cada 8 semanas y, dado el caso, cárguelo un poco.
- + Nunca intente abrir o reparar el notstrøm. La batería no contiene componentes que el usuario pueda reparar por sí mismo.

Eliminación y reciclaje



Su notstrøm contiene baterías de iones de litio: entregue de forma gratuita la batería usada en un punto de recogida municipal o en un comercio local de acuerdo con la legislación vigente. La eliminación con la basura doméstica está prohibida y supone una infracción de la ley sobre baterías. Si así lo desea, nosotros podemos hacernos cargo de la batería tras su uso.

Envíe la batería con franqueo suficiente a la siguiente dirección:

**ZNEX Deutschland | Münchhofstr. 12 |
D-79106 Freiburg**

Otra información

Marca CE y declaración de conformidad

notstrøm cuenta con la marca CE y cumple con la normativa RoHS y las disposiciones europeas sobre eliminación. Declaramos que el producto notstrøm satisface la Directiva 1995/5/CE (ETT) sobre equipos terminales de comunicación y que hemos puesto a disposición una copia de esta declaración en www.znex.de.

Exclusión de responsabilidad

Hemos hecho todo lo posible por garantizar que la información contenida en estas instrucciones sea correcta y completa. No obstante, no asumimos responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pueda contener. En calidad de fabricantes, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y mejoras de las funciones descritas en estas instrucciones sin previo aviso.

Todos los derechos reservados

Queda prohibido copiar, reproducir, divulgar, transmitir o guardar en soportes de datos de ningún tipo estas instrucciones o parte de ellas sin la autorización expresa por escrito de ZNEX.

