

OM³/U

取扱説明書

USBバージョン

この度は自転車/アウトドア用ランプ **OM3/U** (USB 接続用) をお選びいただき誠にありがとうございます。**OM3/U** (IPX6)は全てのUSB インターフェースにお繋ぎいただけます。(別売 Power Pack, Notebook, 220V USB-ネットアダプター, USB-Kfz-アダプター)。

この自転車/アウトドア用ランプはシンプルに無駄なく機能する様設計されています。その為、ランプの機能は大幅に制限されています。

ランプの設置方法と使用法は下記です。

1 **OM3/U** を点灯させる:

お持ちの充電機器のUSB ポートをランプに接続してください。(例: 5V Power Pack)。

OM3/U は 2A USB 出力でのみフル稼働します。お気を付けてください。

お手持ちの充電機器を接続すると、ランプ反対側の青のLED が光ります。

青のLED ボタンを軽く押すと、ランプが点灯します。この時、光の強度は常に最弱です。



OM3/U の光の強さは4段階に分かれています。LED ボタンを押すごとに、光の強度を変えます。



光強度が最強となるレベル4は、他の通行者や動物が眩しく感じるレベルです。この為、この段階でもう一度LED ボタンを押すと、すぐに最弱のレベル1に戻る様設計されています。光の強度の調整中にライトが切れることがなく、安心です。

2 **OM3/U** の電源の切り方:

LED ボタンを約2秒間長押しすると、電源が切れます。

市販のほぼ全てのパワーパックは、ランプが切れると自動的に電源が切れます。そのとき**OM3/U** の青のLED も消えます。再び充電器の電源を入れると、LED も再び点灯します。

3 NOTSTREAM. と 0M3/U の接続方法:

0M3/U のUSBプラグをYケーブルののUSBポートに繋ぎ、ランプとNOTSTREAMを接続してください。充電器の電源を入れると、ランプ裏の青のLEDが光ります。

この時、0M3/U はスタンバイモードです。LEDを軽く押すと電源が入り、ライトが点灯します。

- 電源の切り方:

LEDボタンを約2秒間長押しすると、電源が切れます。青のスタンバイLEDは引き続き点灯します。スタンバイモードでLEDボタンを押すと、ランプは再び点灯します。

ランプの電源を完全に切りたいときは、NOTSTREAMの電源を切ってください。

4 0M3/U のハンドルへの装着の仕方:

設置は非常に簡単で、数秒で完了します。

0M3/U と一緒に、2つの異なる形のゴムリングが郵送されています

ランプの前方と後方にリード・フックがあります。適したOリングを一つ選び、ランプの後ろに引っ掛けてください。リングをハンドルに巻き付ける様にながら前へ引っ張り、ランプの前方に引っ掛けてください。

リングを利用すれば、ランプを充電器に直接固定することもできます。

-これで立派な懐中電灯の出来上がりです。



光強度を最強にすると、ランプが非常に熱くなります。熱に弱い素材のものは近くに置かない様、お気を付けください。

5 予備タンク (NOTSTREAM の場合のみ):

充電がなくなると、ランプは消灯します。再びランプの電源を入れると、NOTSTREAMの予備電池が発動します。光強度1であれば、この状態で最高1時間まで点灯が可能です。

レベル	4	3	2	1
点灯時間	4.0h	6.0h	14.5h	28.5h
予備電池残量	1.0h	0.8h	0.5h	-

点灯時間は周囲の気温、お手入れの状態、バッテリーの新しさにより異なります。

6 ZNEXのお手入れ方法

放熱を妨げない様、ランプセットは常に清潔に保ってください。ニトロ希薄剤やベンジンの様な刺激の強いクリーナーを使用しないでください。ランプに汚れが付着した場合は乾いた布で拭き、少量の洗剤できれいにしてください。

ZNEX に強い水圧のスプレーを吹きかけないでください。ランプ内に水が入ると使用できなくなる恐れがあります。

安全にお使いいただく為に

- + 光強度を最強にすると、ランプが非常に熱くなります。熱に弱い素材のものは近くに置かない様、お気を付けください。ランプ内部では冷却用フィンが動いて、周囲の空気と熱交換を行う様に設計されています。その為、本体が汚れなどで周りの空気から遮断されない様お気を付けください。
- + ランプと蓄電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- + 密閉状態を保つ為、ランプ本体は解体しないこととお勧めします。不適切な開閉をされた製品の品質については保証の対象外となります。
- + 光線を直接見つめないでください。また、人や生き物の目に光を当てないでください。
- + 蓄電池の電池残量には常に余裕を持たせてください。電池が切れるとランプは瞬時に消灯します。状況によっては非常に危険ですので、常に非常灯を携帯することをお勧めします。
- + ランプは防滴仕様です。(IPX6)ただしUSB接続部は防水ではありません。悪天候時の接続は避けてください。
- + 本製品のランプは非常に明るく、いくつかの国で禁止されています。お住まいの国、ご旅行先の国での規定についてご確認の上、ご使用ください。
- + お子様の行動範囲内でランプを使用、保管しないでください。

保証：

本製品の全部品は1年間の保証が付きます。製造時欠陥についても同様に保証対象です。

不適切な使用方法や製品の改造が行われた場合、保証の対象外となります。



無断複写・転載を禁じます

ZNEXの文書による承認無しでは、本取扱説明書のコピー・複製・転載・記憶メディアへのコピーをいかなる目的でも禁止します。

この他、本取扱説明書のあらゆる不正販売や校閲/変更を禁止します。

ZNEX Deutschland GmbH & Co. KG | Münchhofstr. 12 | 79106 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 1529714 E-mail: info@znex.de